



De alarmzender is ontworpen voor het beschermen van personen die regelmatig in bedreigende situaties verkeren. Met de kleine alarmzender voelen personen zich veiliger. In geval van nood is met één druk op de knop hulp onderweg.

Alarmzender

Funcities

- Het maken van alarm. Met een druk op de knop kan hulp worden opgeroepen. Bij een alarm is meteen duidelijk wie alarm maakt
- Het ontvangen van berichten. De alarmzender fungeert in deze functie ook als ontvanger (ook wel pieper, pager of sein)
- Het bevestigen van de ontvangst van berichten. Door het indrukken van de knop wordt de ontvangst (en het lezen) van het bericht bevestigd

De rode knop kan óf als alarmknop óf als akkoordbevestiging (voor het bevestigen van ontvangen berichten) worden geprogrammeerd.

Eigenschappen

- Compact
- Robuuste kunststof behuizing
- Geheugen voor het bewaren van berichten (maximaal 80 karakters)
- Visuele en akoestische indicatie bij een oproep
- Leesrichting van tekst in display is te wijzigen
- Verlichting van display bij lezen van bericht
- Veertien verschillende oproeptonen (pieptonen)
- Menu in zes verschillende talen
- Instelbaar geluidsniveau en lengte van oproeptoon (vanaf centrale apparatuur)
- Displaymelding wanneer accu bijna leeg is
- Standaard oplaadbare accu
- Faciliteit voor het absent melden van toestellen bij gebruik van een Aquarius laadrek
- Veerklem voor dragen aan de riem of in de borstzak
- Veiligheidskoord om de alarmzender tegen een val te beschermen

Soorten alarm

Met de alarmzender kunnen deze alarmen worden gemaakt:

- **Normaal alarm:** Wanneer het alarm ontvangen is, wordt dit gemeld op het display ter geruststelling
- **Noodalarm (gijzelalarm):** Speciaal alarm in geval van nood-situaties, waardoor een andere procedure gevolgd kan worden
- **Accu-alarm:** Wanneer de accu bijna leeg is, verschijnt een melding op het display
- **Afpakalarm (optioneel):** Indien het trekkoord, dat aan de kleding van de drager wordt bevestigd, wordt losgetrokken, wordt automatisch alarm gemaakt
- **Omvalalarm (optioneel):** Wanneer de drager van de alarmzender is gevallen, dus wanneer de alarmzender zich gedurende een bepaalde tijd in horizontale positie bevindt, wordt automatisch alarm gemaakt

Laadrek

De alarmzender is standaard uitgerust met oplaadbare accu's. Een speciaal daarvoor bestemd laadrek dient voor het opladen van deze accu. Voor meer informatie, zie productsheet 'Aquarius laadrek'.



5-voudig laadrek met absentmelding

Technische specificaties GPM2-1 en GPM2

Afmetingen (h x b x d)	90 x 51 x 22 mm (exclusief clip)
Display	Alfanumeriek, verlicht (berichten worden getoond in blokken van 8 karakters)
Gewicht	100 g (inclusief accu)
Werktemperatuur	-10 °C tot +55 °C (onder 0 °C kans op verminderde displayweergave)
Vochtigheid	80% RH relatieve vochtigheid, niet condensierend
Beschermklasse	IP 54
Accu	3,6 V
Standby tijd accu	36 uur (standby)
Lengte oproeptoon	5 s (met 24 s als optie)
Geluidsniveau oproeptoon	Hoog: 91 dBA @ 200 mm Laag: 84 dBA @ 200 mm
Oproeprequentie	25 MHz tot 54 MHz - GPM2-1: VHF
Frequentieband	450 MHz tot 470 MHz - GPM2: UHF
Trilfunctie	Optioneel

Document 1003-0109

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend



Alarmknop



Alarmzender



Aquarius ontvanger