

De DE-900 mobiele ontvanger is een ontvanger welke zijn sporen reeds lang verdiend in nationale alarmeringsnetwerken. De DE-900 is uitgerust met een zeer gevoelige radio-ontvanger waarmee een zeer betrouwbare berichtenontvangst wordt verkregen. De alarmeringsfuncties en persoonlijke instellingen zijn middels een duidelijke menustructuur eenvoudig door de gebruiker zelf in te stellen. In combinatie met de Ooperon NenPage systeemkast beschikt u over een zeer betrouwbaar, stil draadloos ontruimingsalarmeringsysteem.



- ◆ LC-Display
3-regels met 16 karakters per regel, instelbaar contrast, 5mm karakters en helder 3 LED achtergrond verlichting aanwezig.
- ◆ Trilmotor
- ◆ Aantal adressen
8
- ◆ Bediening
eenvoudig, met 3 toetsen (scroll, terug en bevestig).
- ◆ Opslag berichten
15 van elk 240 karakters inclusief datum/ tijd stempel.
- ◆ Volume alarmtoon
> 85dB(A) op 30 cm afstand.
- ◆ Voorgepr. Berichten
32 van elk 32 karakters.
- ◆ Stand-by tijd
> 4 maanden in ECO-mode.
- ◆ Batterijverbruik
1.5V 2000/3000 uur (normale / eco-modus).
- ◆ NiMH verbruik
1.2V 1300/1700 uur (normale / eco-modus).
- ◆ Temperatuur bereik
-20 +55 C.
- ◆ Afmetingen
78 x 53 x 24 mm (h x b x d).
- ◆ Accessoires
laders, holster clip, lederen draagtas en veiligheidskoord.
- ◆ IP 54
Ja, in combinatie met de leren draagtas LH900
- ◆ Artikelnummer
003.04.060